



FICHE TECHNIQUE

MX Master 4 for Business

MX Master 4 for Business est notre souris phare, dotée de capacités avancées et d'une connectivité améliorée. Elle a été judicieusement conçue avec des fonctionnalités avancées, dont un capteur laser Darkfield 8 000 PPP, la technologie de clics discrets, le défilement MagSpeed, un nouvel Actions Ring¹ et un retour haptique. Sa connectivité deux fois plus puissante² améliore les performances dans les environnements sans fil encombrés.

logitech®

- **Connectivité améliorée :** Connectivité 2 fois plus puissante² avec une puce radio avancée, une optimisation du placement de l'antenne et un récepteur USB-C Logi Bolt. La technologie Logi Bolt offre une connexion entièrement chiffrée et conforme à la norme FIPS.
- **Matériaux de haute qualité et durables :** meilleure résistance aux taches² et plus facile à nettoyer pour que vous puissiez la garder en bon état plus longtemps.
- **Fonctionne sur toutes les surfaces :** une précision au pixel près avec le capteur laser Darkfield 8K PPP, même sur du verre³.
- **Défilement MagSpeed :** jusqu'à 1 000 lignes par seconde ou mode de précision ligne par ligne.
- **Travail dans le silence et en toute concentration :** la technologie de clics discrets réduit le bruit des clics de 90 %⁴, pour moins de distractions, de sorte que vos voisins et vous-même pouvez vous concentrer sur votre travail.
- **Accès rapide à vos outils préférés :** Actions Ring¹ permet d'accéder rapidement aux outils ou aux actions d'une simple pression sur un bouton.
- **Une précision appréciable :** Fournit un retour tactile pour l'état de la batterie, les mises à jour de connectivité et des actions spécifiques dans Windows 11, comme l'alignement d'objets dans PowerPoint⁵.

Technologie de capteur	Darkfield haute précision	
Suivi PPP	Plage de valeurs	1 000 DPI
	Portée	200-8 000 PPP (définition par incréments de 50 PPP)
Commandes	Boutons	8 (clic gauche/droit, avant/arrière, geste, changement de mode de défilement, clic central, Actions Ring)
	Boutons programmables	6 (avant/arrière, geste, changement de mode de défilement, clic central, Actions Ring)
	Actions Ring ¹	Tous vos outils et raccourcis préférés sont disponibles d'un simple appui sur un bouton
	Retour haptique intégré	Recevez un retour tactile pour l'état de la batterie, les mises à jour de connectivité et des actions spécifiques ⁵ dans Windows 11, ou personnalisez le retour haptique spécifique à l'application pour des contrôles précis ¹
	Molette pour le pouce	La roulette de défilement latérale suit le mouvement naturel du pouce pour une navigation horizontale fluide.
	Easy-Switch	Faites passer la souris d'un dispositif à un autre (3 au maximum) à l'aide du bouton Easy-Switch (sous la souris) ou de l'Actions Ring ¹ .
Défilement	MagSpeed	
Clics	La technologie QuietClick réduit le bruit des clics de 90 % ⁴ .	
Batterie	Type	Batterie rechargeable USB-C Li-Po (650 mAh)
	Autonomie	70 jours avec une charge complète ⁶ Charge rapide USB-C ⁷ (1 minute = 3 heures d'utilisation)
	Indicateur	Oui
Prise en main	Droite	
Dimension et poids du produit	Hauteur : 50,8 mm Largeur : 88,4 mm Profondeur : 128,2 mm Poids : 150 g	
Dimensions et poids de l'emballage	Hauteur : 60 mm Largeur : 102 mm Profondeur : 148 mm Poids : 220 g	

Région	Souris	Câble de charge USB-C ¹²	Adaptateur USB-A vers USB-C ¹²
États-Unis, Canada	910-007616	956-000152 (USB-C vers C) 956-000154 (USB-A vers C)	956-000168
Amérique latine	910-007619		956-000168
Europe	910-007617		956-000169
Marchés émergents (Afrique, Moyen-Orient, Turquie)	910-007618		956-000169
Asie-Pacifique	910-007619		956-000170
Taiwan, Corée du Sud	910-007622		956-000170
Chine	910-007620		956-000171
Japon	910-007621 (MX2400B)	956-000151 (USB-C vers C) 956-000153 (USB-A vers C)	956-000172

Connectivité	Récepteur USB-C Logi Bolt Requis : Port USB-C disponible ● Windows 10, 11 ou version ultérieure ● macOS 12 ou version ultérieure ● ChromeOS⁸ ● Linux⁸ Bluetooth® Low Energy ● Windows 10, 11 ou version ultérieure ● macOS 12 ou version ultérieure ● ChromeOS⁸ ● Linux⁸ ● iPadOS 15 ou version ultérieure⁹ ● Android 12 ou version ultérieure⁹	
	Logitech Sync ²	Surveillez les dispositifs depuis une vue centralisée avec Sync. Sync simplifie également des tâches telles que les mises à jour de micrologiciel et l'activation de fonctionnalités
Logiciels	Logi Tune ¹⁰	Personnalisez les boutons et les paramètres, vérifiez l'état du dispositif
	Logi Options+ ¹⁰	Personnalisations avancées, avec Actions Ring, Smart Actions et retour haptique spécifique par application
Certification et compatibilité	Certifiée pour Zoom, Works With Chromebook, et Intel vPro.	
Contenu de la boîte	Souris MX Master 4 for Business Récepteur USB-C Logi Bolt Documentation utilisateur	
Garantie	Garantie limitée de 2 ans sur le matériel	
Unité logistique	Pack de 4	
Température de fonctionnement	0 à 40 °C	
Instructions de fonctionnement	Autocollant du guide de démarrage rapide sur le produit	
Développement durable	Fabriqué avec des matériaux recyclés	Composition plastique de la souris : Contient 54 % de plastique recyclé post-consommation ¹¹ Batterie : 100 % de cobalt recyclé post-consommation
	Aluminium à faible empreinte carbone	L'aluminium de la molette pour le pouce est fabriqué à partir d'énergies renouvelables plutôt que de combustibles fossiles.
	Emballage responsable	Emballage papier : certifié FSC™
	Facile à démonter pour faciliter le recyclage	Redéfinit la norme en matière de recyclage grâce à son design qui permet aux sites de recyclage de la démonter facilement selon ses différents composants.

54 %
Recycled
Plastic

54 %

de matériaux
recyclés post-
consommation¹¹



FSC™
FSC® N003028

Emballage
papier certifié
FSC™

¹ Nécessite l'application Logi Options+, disponible pour Windows et macOS sur logitech.com/optionsplus

² Par rapport à la MX Master 3S for Business

³ Épaisseur de verre minimale de 4 mm

⁴ Par rapport à la souris MX Master 3

⁵ Les utilisateurs existants peuvent débloquer cette fonctionnalité dès aujourd'hui via une mise à jour rapide du micrologiciel dans Logi Options+, en utilisant la dernière version mise à jour de Windows 11, tandis que les nouvelles unités expédiées à l'automne 2026 prendront en charge la fonctionnalité dès la sortie de la boîte.

⁶ L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisateur et des conditions informatiques

⁷ Câble de charge USB-C vendu séparément

⁸ Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge sans logiciel pour les systèmes autres que Windows et macOS

⁹ Requiert l'installation de Logi Tune sur chaque appareil

¹⁰ Personnalisez les paramètres des dispositifs en installant Logi Tune et Logi Options+, disponibles pour Windows et macOS sur logi.com/tune et logi.com/optionsplus

¹¹ Hors plastiques du récepteur, du circuit imprimé, des câbles et de l'emballage

¹² Vendu séparément sur logi.com et via les réseaux agréés



logitech.com/mx-master-4-business

Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l'adresse
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First Street,
San Jose, CA 95134

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Centre de l'Innovation Daniel Borel
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél. : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Logi Bolt, Easy-Switch, Logi Options+, Logi Tune, la technologie Logitech Darkfield Tracking Technology, le logo Plastique recyclé, et les autres marques et logos Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. Android, Chromebook, ChromeOS, Intel vPro, iOS, iPadOS, Linux, macOS, PowerPoint, USB-C, Windows et toutes les autres marques tierces sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.